



Zenith40

GNSS приемник Zenith 40 - флагман продукции GeoMax. Самая современная плата NovAtel для максимально эффективной работы со спутниковыми системами, поддежка технологии Precise Point Positioning (PPP), чтобы вы могли продолжить свои измерения в зонах без покрытия RTK поправками, надежный прорезиненный корпус, соответсвующий военным стандартам защиты, - мы релизовали в новом приемнике все самые современные и нужные

технологии для повышения качества выполняемых работ. Для управления GNSS приемником Zenith 40 используйте профессиональное и универсальное полевое программное обеспечение X-PAD Ultimate, которое вы можете установить на любое свое мобильное устройство. Уникальное GNSS решение на базе Zenith 40 и X-PAD Ultimate не имеет себе равных.

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Вологра (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Когомна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

| Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41 |
Дебержные Челны (8552)20-53-41

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Уда (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинс (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93

Точно над точкой

Испытайте все возможности GeoMax решений



Высокое качество результатов

Разрабатывая свою продукцию мы сотрудничаем с компаниями внутри крупнейшей шведской корпорации Hexagon, например, компании NovAtel, TerraStar, также как GeoMax являются частью холдинга. Мы имеем давно устаявшиеся партнерские отношения с другими мировыми лидерами, например, компанией Satel. Имеем прямой доступ к технологиям и разработкам внутри Hexagon. Все это дает нам возможность предлагать лучшие и уникальные решения для потребителей.

GNSS приемник Zenith40 создан для работы в суровых полевых условиях: его рабочие температуры -40°С до +65°С, корпус полностью пыле и влаго защищен, он выдерживает попадание сильных струй воды и даже временное погружение под воду. Приемник соответсвует военным стандартам защиты.




Высокая точность позиционирования

GNSS приемник Zenith40 реализован на новейшей полнофункциональной OEM-плате NovAtel 719. Она позволяет получать многочастотные сигналы от всех существующих спутниковых систем по всему миру. Технология GeoMax Q-Lock Pro RTK обеспечивает быстрые надежные результаты, возможность измерения в условиях плохого сигнала (городская застройка, деревья), быстрое получение фиксированного решения.

GNSS приемник Zenith 40 дает возможность подключения к сервису Hexagon TerraStar Precise Point Positioning (PPP), который предоставляет данные коррекции C-Pro с сантиметровым уровнем точности по всему миру. Использование данного сервиса позволяет отказаться от сетевых подключений и подписок к местным сетям базовых станций. Еще одно преимущество сервиса, что вам более не потребуется самостоятельно настраивать системы координат. В поправку PPP входят данные о системе координат, которые автоматически определяются xPad.

Интелектуальная технология GeoMax QLock Pro автоматически обнаруживает все доступные источники поправок и выбирает тот, который обеспечивает максимальную точность.





Полевое программное обеспечение GeoMax X-PAD доступно пользователям в двух специальных версиях: одно решение для специалистов геодезической отрасли, второе специализируется на решении задач строительной отрасли. Оба решения поддерживаются на операционных системах Windows и Android.

Мы стремимся сделать решение, которое максимально точно отвечает на потребности пользователей. Именно поэтому X-PAD Ultimate всегда актуальный продукт, обладающий четкой структурой, понятным рабочим процессом и богатым функционалом.

Для камеральной обработки компания GeoMax предлагает универсальное, полнофункциональное программное обеспечение X-PAD Fusion.

Концепцию X-PAD Fusion отличает универсальность и гибкость в вопросах объединения данных с различных типов приборов GeoMax, а также инструментов сторонних производителей, в том числе и дронов. Для последующей обработки данные компилируются в одну базу, что исключает риск потери данных, а также необходимость их длительных преобразований.

Своя система для каждого пользователя

Zenith 40 - минимум условностей, максимум возможностей! Вы неограниченны в выборе полевого программного обеспечения или полевого контроллера. Мы рекомендуем использовать полевое ПО X-PAD Ultimate и полевой контроллер GeoMax. Но если у вас есть собственное решение или устрайства, которые лучше всего соответствует вашим потребностям, мы не ограничиваем ваши возможности. Настроить приемник Zenith 40 можно, используя полевое программное обеспечение или с помощью Zenith Manager - дополнительного специального приложения, доступного для операционных систем Windows и Android. Это приложение позволяет настроить антенну без использования полевого контроллера.

Приложение Zenith Manager доступно Google Play. В любое время и на любом устройстве на базе Android (телефон или планшет) вы можете установить данное приложение.



Технология QR-iConnect для быстрого подключения контроллера к приемнику. Вам больше не придется искать нужный приемник в списке устройств. Просто отсканируйте код и приступите к работе!

Технические характеристики приемника

Технология Q-Lock Pro™	Шумоподавление и защита от много- лучевости для высокой надежности результатов
Надежность	99.99%
Плата	NovAtel OEM7, 555 каналов, мультича- стотная / мультисистемная
GPS	L1, L2, L2C, L5
ГЛОНАСС	L1, L2, L2C, L3*
BeiDou	В1, В2, В3* (опция)
Galileo	E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* (опция)
QZSS	L1, L2C, L5, L6* (опция)
NavIC	L5*
Частота	5Гц, 20Гц (опция)
SBAS	EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN
Precise Point Positioning (PPP)	TerraStar C Pro ; GPS/ ГЛОНАСС/ BeiDou/ Galileo/ QZSS (опция); Реконвергенция < 1 мин

Точность **

RTK	В плане	8 мм ± 1 ppm
	По высоте	15 мм ± 1 ppm
Сеть RTK	В плане	8 мм ± 0.5 ppm
	По высоте	15 мм ± 0.5 ppm
Статика	В плане	3 мм ± 0.5 ppm
	По высоте	5 мм ± 0.5 ppm
Статика при длительных сеансах	В плане	3 мм ± 0.1 ppm
	По высоте	3.5 мм ± 0.4 ppm
TerraStar C Pro PPP	В плане	< 2.5 см
	По высоте	< 5 см

Интерфейс

Клавиатура	Вкл/Выкл и функциональная кнопка
Световые индикаторы работы	Спутники, питание, Bluetooth®, RTK прием, RTK передача, память
Световые индикаторы режима	Ровер, база, статика
Запись данных	Съемная карта памяти microSD
GSM/TCP/IP	Съемная SIM

* Предполагается, что ГЛОНАСС L3, BeiDou B3, Galileo E6, QZSS L6 и NavIC L5 будут предоставляться посредством будущего обновления прошивки.

** Точность, достоверность и надежность измерений и время инициализации приемника зависит от многих факторов, включая количество доступных для наблюдений спутников, времени стояния на пункте, состояния атмосферы, наличия условий многолучовости и т.д. Приведенные значения соответствуют нормальным и благоприятным условиям. Использование полностью спутниковых систем BeiDou и Galileo в будущем позволит увеличить производительность и точность измерений, когда эти системы будут полностью развернуты.

*** В зависимости от конфигурации устройства; без батареи



Коммуникационные устройства

-	
GSM/GPRS модем	Четырехдиапазонный GSM и пятидиапазонный UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
Радио модем	SATEL, Мощность 0,5 Вт, 1Вт, прием- передача, 403-473 МГц (опция)
Bluetooth®	Класс II Технология QR-iConnect
TNC разъем	Радио антенна, Высокая чувствительность
Коммуникационный порт	USB, последовательный и питание

Размеры и условия эксплуатации

Габаритные размеры	Высота 95 мм, ø 198 мм
Масса	1.14 - 1.18 кг ***
Температура работы	-40°С до 65°С
Класс защиты	IP68/ IP66/ военный стандарт
Защита от влаги	IPx6 & IPx8 IPx6: Выдерживает мощные струи воды IPx8: Выдерживает временное погружение под воду IPx6: Соответсвует стандарту MIL-STD-810G 1 506.6 процедура II IPx8: Соответсвует стандарту MIL-STD-810G 1 512.6 процедура I
Защита от песка и пыли	IP6x & военный стандарт IP6x; Полностью пыленепроницаемый IP6x; Соответсвует стандарту MIL-STD- 810G 1 510.6 процедура I
Влажность	100%, конденсация
Вибрации	Защита от вибраций в соответствии с ISO 9022-36-05
Падение	Выдерживает падение с высоты 2 м на твердую поверхность

Источник подачи электропитания

Внутренний аккумулятор	Съемный аккумулятор Li-Ion 2,6 Ah / 7.4 V
Время работы	9 ч в режиме статика/6 ч в режиме ровер
Внешнее питание	Диапазон напряжения $10,5 \text{ B}$ - 28 B DC, разъем LEMO®





0219 - 898132 ru Copyright GeoMax AG.

Иллюстрации, цвета, описания и технические характеристики могут быть изменены. Все торговые марки и названия являются собственностью своих обладателей

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 **Казань** (843)206-01-48 **Калининград** (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Кострома (4942)/7-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Пермь (342)205-81-47

Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78

Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(7172)727-132